



U111 Tablet

功能全面、用途廣泛

- 11.6" FHD 1000 尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕
- 高容量熱插拔技術電池續航20小時
- 第十二代 Intel® Core™ 處理器
- 無風扇與易插拔SSD設計
- 多種 I/O 選項適用於各種應用
- 多點觸控螢幕具有四種觸控模式功能



**Dyna
Vue**

耐用性	- 通過 MIL-STD-810H 認證 (防掉落、抗衝擊性、抗振性、防水、防塵、海拔、冰凍/解凍、高/低溫、溫度衝擊、濕度、爆炸環境、鹽霧) - 通過 MIL-STD 461G 認證 (傳導、輻射、傳導敏感度、輻射敏感度) - 可選 ANSI/UL 121201 · I 類 · 2 分區 (C1D2) 6英尺掉落 26 面 - 防護等級 IP 66 認證 - 鋁鎂合金主機 - 埠蓋 - 可選陽光下可讀螢幕 - 可選電池熱插拔技術
作業系統	Windows® 11 Pro (64 位)
處理器	- Intel® Core™ i7-1250U (第12代) 處理器 · 搭載vPro™ (12MB快取 · 最高可達4.7 GHz · 2P+8E 核心) - Intel® Core™ i5-1230U (第12代) 處理器 · 搭載vPro™ (12MB快取 · 最高可達4.4 GHz · 2P+8E 核心)
顯卡	Intel® Iris® Xe 顯卡
記憶體	內建 8GB · 最高可達 32GB (LPDDR4x)
硬碟	256GB NVME PCIE SSD - 可選 512GB/1TB/2TB PCIE SSD - 可選 OPAL 2.0 SSD
螢幕	11.6" FHD (1920 × 1080) - 可選1000 尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕搭配電容式多點觸控 - 可選配數位轉換器 - 使用者可選觸控模式手指/水、手套或觸控筆之功能
音訊	- 內建麥克風 - 符合 Intel® 高清晰音訊標準 - 內建揚聲器 × 2
視訊鏡頭	200 萬像素前置鏡頭 - 可選 1100 萬像素自動對焦後置鏡頭 (帶閃光燈) - 可選 500 萬像素紅外線相機適用於 Windows Hello
鍵盤和輸入	5 個平板電腦按鈕 (2 個使用者自訂義按鈕)
通信	- 內建10/100/1000 乙太網 - Intel® 雙頻段無線 6E AX211 (802.11ax) - Bluetooth® V5.3 - 可選專用 GPS 模組 (UBLOX-NEO-M9N)¹ - 可選 4G LTE 多載波移動寬頻¹ - 可選 5G (僅提供專案項目使用)¹ - 可選 GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通轉接頭

安全	- Intel® vPro™ 技術 - Secured-Core PC² - TPM 2.0 - 符合 NIST BIOS - 易插拔 SSD - 隱身模式 - 防盜鎖 - 可選智慧卡讀取裝置/第二智慧卡讀取裝置^{2,3} - 可選 Windows Hello - 可選夜視模式⁴ - 可選指紋掃描器 - 可選 LF/HF-RFID (NFC) 讀取器^{2,3}
I/O 介面	- Thunderbolt 4 x 1 - USB 3.2 Gen1 (A型) x 1 - 音訊輸入/輸出 (組合插口) x 1 - microSD 卡 (microSDHC, microSDXC) x 1 10/100/1000 乙太網 (RJ45) x 1 - 底座轉接頭 (20 針 Pogo) x 1 - Nano SIM 卡 x 1 - DC 電源輸入插孔 x 1 - 可選智慧卡讀取裝置/第二智慧卡讀取裝置^{2,3} - 可選 USB 3.2 Gen2 (C型) x 1⁵ - 可選第二 USB 3.2 Gen1 (A型) x 1⁵ - 可選 USB 2.0 (A型) x 1⁵ - 可選序列埠 (RS-232/422/485: D-sub · 9 針) x 1⁵ - 可選1D/2D條碼讀取器x 1⁵ - 可選 GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通轉接頭
擴展插槽	可選 ExpressCard 54 或 LF/HF-RFID (NFC) 或第二智慧卡讀取裝置 ³
電源	電源轉換器: 100-240V, 50Hz-60Hz, 65W 主鋰電池 7.6V, 4800mAh, 10小時 ⁶ - 可選高容量 7.6V 鋰電池, 9600mAh, 20小時⁶ - 可選橋式電池: 5 分鐘的調換時間⁷
環境	- 溫度 操作: - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 儲存: - 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F - 濕度: 5% ~ 95%
尺寸和重量	317 mm (長) x 215 mm (寬) x 23.8 mm (高) 1.39 kg
保固	三年有限標準保固

1. 專用 GPS 搭配 4G LTE 與 5G 不可同時提供。
2. 請聯繫您的銷售代表瞭解可用功能。
3. ExpressCard 54、RFID和第一智慧卡讀取裝置不可同時提供。
4. 夜視模式僅適用於陽光下可讀螢幕。
5. 第二 USB 3.2 (A型)埠、序列埠或 1D/2D 條碼讀取器不可同時提供。USB 2.0 或 USB 3.2 (C型)僅提供專案項目使用。
6. 按照 MobileMark 2014 電池使用壽命基準進行測試。不同情況 (包括硬體設定、軟體、工作條件、電源管理設置以及其它因素) 下得出的結果可能不同。
7. 使用者更換電池時，系統將在 300 秒內保持運行狀態。