

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



S15 Laptop

同類產品中最輕薄者

- 1000尼特 15.6" FHD DynaVue® SR 螢幕
- 第12代 Intel® Core™ 處理器
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 和 Bluetooth® V5.3
- GPS 和 5G/4G LTE 模組
- 可選內建智慧卡讀卡器
- 支援 RAID 0 和 RAID 1



**Dyna
Vue**

耐用性	• 通過MIL-STD 810H認證 (防掉落、抗衝擊性、抗振性、防塵、海拔、高/低溫、濕度) • 4' 掉落26面 • 防護等級 IP 53認證 (可選) • 鎂合金機架 • 埠蓋 • 免工具拆卸電池 • 陽光下可讀螢幕 (可選) • 電池交換技術 (可選)
作業系統	Windows® 11 Pro (64位)
處理器	• Intel® Core™ i7-1255U (第12代) 處理器 · 搭載vPro™ (12MB快取 · 最高可達4.7 GHz · 2P+8E 核心) • Intel® Core™ i5-1235U (第12代) 處理器 · 搭載vPro™ (12MB快取 · 最高可達4.4 GHz · 2P+8E 核心)
顯卡	Intel® Iris® Xe 顯卡 ⁶ Intel® UHD 顯卡 • 可選 NVIDIA® RTX A500 獨立顯卡¹
記憶體	2插槽 · 8GB 最高可達 64GB (4800MHz DDR5)
硬碟	256GB SSD • 可選 512GB/1TB/2TB PCIe SSD • 可選第二硬碟：M.2 SATA 或 NVMe PCIe SSD¹ • 可選第三硬碟：M.2 SATA SSD¹
螢幕	15.6" FHD (1920 x 1080) • 可選 1000尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕
音訊	• 內建麥克風 • 符合Intel® 高清音訊標準 • 內建揚聲器 x 2 • 鍵盤音量和靜音控制
視訊鏡頭	• 可選200萬畫素前置鏡頭 • 可選500萬紅外線鏡頭 (適用於Windows Hello)¹
鍵盤和輸入	2個使用者可定義按鍵 (P1/P2) 具備數字鍵盤和可選 LED 背光的標準薄膜鍵盤
通信	• 10/100/1000乙太網 • Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax) • Bluetooth® V5.3 • 可選GPS模組和4G LTE多載波移動寬頻 • 可選5G¹ • 可選GPS、WWAN和WLAN射頻天線直通轉接頭

安全	• Intel® vPro™ 技術 • Secured-Core PC¹ • TPM 2.0 • 符合 NIST BIOS 標準 • 隱身模式 • 防盜鎖 • 可選智慧卡讀取裝置 • 可選 Windows Hello¹ • 可選指紋掃描器 • 可選夜視模式² • 可選 LF/HF-RFID (NFC) 讀取器
I/O介面	• Thunderbolt 4 x 1 • USB 3.2 Gen2 (A型) x 2 • USB 3.2 Gen2 (C型) x 1 (支援DP) • 音訊輸入/輸出 (組合插孔) x 1 • microSD卡 (microSDXC) x 1 • 10/100/1000 乙太網 (RJ-45) x 1 • VGA埠 (D-sub · 15針) x 1 • HDMI埠 (A型) x 1 • 序列埠 (D-sub · 9針 · RS-232/422/4855) x 1 • Nano SIM 卡 x 1 • DC 電源輸入插孔 x 1 • 可選底座轉接頭 (41針Pogo) x 1 • 可選智慧卡讀取裝置 x 1 • 可選 GPS、WWAN 和 WLAN 的射頻天線直通轉接頭
媒體插槽 (僅有一個選件)	• 可選 DVD super Multi • 可選第三硬碟(SSD)¹ • 可選 ExpressCard 54插槽^{1, 3}
擴充盒	• 可選獨立顯卡¹ • 可選第二 RJ45 x 1 + 第二 RS232 x 1^{1, 3}
電源	電源轉換器：100-240V · 50Hz-60Hz · 90W • 可選電源轉換器(100-240V, 50Hz-60Hz, 120W) 搭配 NVIDIA® VGA 獨立顯卡 主鋰電池 · 7.4V · 7600mAh · 12 小時 ⁴ • 可選橋式電池：5 分鐘的交換時間⁵
環境	• 溫度 操作：- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 儲存：- 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F • 濕度：5% ~ 95%
尺寸和重量	• 375 mm (長) × 273 mm (寬) × 29.5 mm (高) • 2.6 kg
保固	三年有限標準保固

1. 請聯繫您的銷售代表瞭解可用功能。
2. 夜視模式僅適用於陽光下可讀螢幕。
3. ExpressCard 54和擴充模組 (RJ45和RS232) 不可同時提供。
4. 按照 MobileMark 2014 電池使用壽命基準進行測試。不同情況 (包括硬體設定、軟體、工作條件、電源管理設置以及其它因素) 下得出的結果可能不同。
5. 使用者更換電池時，系統將保持運行狀態 (待機模式下300秒內)。
6. 搭載雙記憶體之裝置配有 Intel® Iris® Xe Graphics。