



U11I Tablet

功能全面、用途廣泛

- 11.6" FHD 1000 尼特 DynaVue[®] 陽光下可讀螢幕 高容量熱插拔技術電池續航20小時
 - 第十二代 Intel[®] Core™ 處理器
- 多種 I / O選項適用於各種應用

- 無風扇與易插拔SSD設計
- 多點觸控螢幕具有四種觸控模式功能

















UIII _{規格}



耐用性	 通過 MIL-STD-810H 認證 (防掉落、抗衝擊性、抗振性、防水、防塵、海拔、冰凍/解凍、高/低溫、溫度衝擊、濕度、爆炸環境、鹽霧) 通過 MIL-STD 461G 認證 (傳導、輻射、傳導敏感度、輻射敏感度) 可選 ANSI/UL 121201·I 類·2 分區 (C1D2) 6英尺掉落 26 面 防護等級 IP 66 認證 鎂合金機架 埠蓋 可選陽光下可讀螢幕 可選電池熱插拔技術
作業系統	Windows [®] 11 Pro (64 位)
處理器	 Intel[®] Core™ i7-1250U (第12代) 處理器 · 搭載vPro™ (12MB快取 · 最高可達4.7 GHz · 2P+8E 核心) Intel[®] Core™ i5-1230U (第12代) 處理器 · 搭載vPro™ (12MB快取 · 最高可達4.4 GHz · 2P+8E 核心)
顯卡	Intel [®] Iris [®] Xe 顯卡
記憶體	内建 8GB·最高可達 32GB (LPDDR4x)
硬碟	256GB NVME PCIE SSD • 可選 512GB/1TB/2TB PCIE SSD • 可選 OPAL 2.0 SSD
螢幕	11.6" FHD (1920 × 1080) • 可選1000 尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕搭配 電容式多點觸控 • 可選配數位轉換器 • 使用者可選觸控模式手指/水、手套或觸控筆之功能
音訊	 內建麥克風 符合 Intel[®]高清音訊標準 內建揚聲器 × 2
視訊鏡頭	200 萬畫素前置鏡頭可選 1100 萬畫素自動對焦後置鏡頭 (帶閃光燈)可選 500 萬畫素紅外線相機適用於 Windows Hello
鍵盤和輸入	5 個平板電腦按鈕 (2 個使用者自訂義按鈕)
通信	 內建10/100/1000 乙太網 Intel[®] 雙頻段無線 6E AX211 (802.11ax) Bluetooth[®] V5.3 可選專用 GPS 模組 (UBLOX-NEO-M9N)¹ 可選 4G LTE 多數波移動寬頻¹

• 可選 5G (僅提供專案項目使用)1

• 可選 GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通

	 Secured-Core PC² TPM 2.0 符合 NIST BIOS 易插拔 SSD 隱身模式 防盜鎖 可選智慧卡讀取裝置/第二智慧卡讀取裝置^{2,3} 可選 Windows Hello 可選疫視模式⁴ 可選指紋掃描器 可選 LF/HF-RFID (NFC) 讀取器^{2,3}
I/O 介面	Thunderbolt 4 x 1 USB 3.2 Gen1 (A型) x 1 音訊輸入/輸出 (組合插口) x 1 microSD 卡 (microSDHC, microSDXC) x 1 10/100/1000 乙太網 (RJ45) x 1 底座轉接頭 (20 針 Pogo) x 1 Nano SIM 卡 x 1 DC 電源輸入插孔 x 1 可選智慧卡讀取裝置/第二智慧卡讀取裝置²,³ 可選 USB 3.2 Gen2 (C型) x 15 可選 USB 3.2 Gen1 (A型) x 15 可選 USB 2.0 (A型) x 15 可選 USB 2.0 (A型) x 15 可選 PJ埠 (RS-232/422/485: D-sub·9針) x 15 可選 D/2D條碼讀取器x 15 可選 GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通轉接頭 可要 GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通轉接頭 可要 Company Com
擴展插槽	可選 ExpressCard 54 或 LF/HF-RFID (NFC) 或第二智慧卡讀取裝置 ³
電源	電源轉換器: 100-240V, 50Hz-60Hz, 65W 主鋰電池 7.6V, 4800mAh, 10小時 ⁶ • 可選高容量 7.6V 鋰電池, 9600mAh, 20小時 ⁶ • 可選橋式電池: 5 分鐘的調換時間 ⁷
環境	• 温度 操作: - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 儲存: - 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F • 濕度: 5% ~ 95%
尺寸和重量	• 317 mm (長) x 215 mm (寬) x 23.8 mm (高) • 1.39 kg
保固	三年有限標準保固

• Intel[®] vPro™ 技術

安全

- 1. 專用 GPS 搭配 4G LTE 與 5G 不可同時提供。
- 2. 請聯繫您的銷售代表瞭解可用功能。
- 3. ExpressCard 54、RFID和第二智慧卡讀取裝置不可同時提供。
- 4. 夜視模式僅適用於陽光下可讀螢幕。
- 5. 第二 USB 3.2 (A型)埠、序列埠或 1D/2D 條碼讀取器不可同時提供。 USB 2.0 或 USB 3.2 (C型)僅提供專案項目使用。
- 6. 按照 MobileMark 2014 電池使用壽命基準進行測試。不同情況(包括硬體設定、軟體、工作條件、電源管理設置以及其它因素)下得出的結果可能不同。
- 7. 使用者更換電池時,系統將在 300 秒內保持運行狀態。



轉接頭



www.durabook.com Sep. 2025_V6